

**Připojení vodního filtru pod kuchyňskou linku
spoužitím třícestného ventilu skeramickou kartuší – P7ak**

1. roháček pro studenou vodu
2. spojovací trubička
3. T-kus
4. hadice k baterii
5. kulový ventil
6. tlaková hadička (vstup do třícestného ventilu) - červená
7. třícestný ventil (Ø otvoru vrtaného do linky 23mm)
8. vstup do filtru – vždy dolní hlavice filtru, hadička, ze které teče voda
9. výstup z filtru – vždy horní hlavice filtru

Upozornění: než zapojíte hadičky, je důležité se přesvědčit ze které hadičky teče voda, tato se pak připojuje na vstup do dolní hlavice.

Před uvedením do dlouhodobého provozu, zkontrolujte těsnost všech spojů!
Přepínač uzavírá vodu před Dionelou. Filtrovaná voda po uzavření kohoutku přepínače několik vteřin dotéká. Při zavírání přepínače nepoužívejte sílu.
Přepínač instalujte tak, aby i v době nečinnosti směřovalo ramínko přepínače do dřezu, či do odkapávače s odtokem. V rámci vyrovnávání tlaku atmosférického a tlaku ve filtru může docházet k občasnému kapání vody z výtokového ramínka přepínače.

